



A Televes reserva o direito de modificar o produto

## Tomada de passagem 2 conectores: FM-TV

Tomada de passagem com dois conectores CEI. O da esquerda é um CEI macho para TV terrestre e o da direita um CEI fêmea para radio (FM).

Possui passagem de sinal pelo que permite realizar uma instalação em série de várias tomadas. É recomendado a instalação com tomadas terminais ref. 5232.

Ref.5233

Art.Nr

EAN13

8424450052334

### Destaca-se por

- Fabricação automatizada em linha robotizada
- Alta blindagem
- Alto isolamento entre saídas

### Características principais

- Fabricada em Zamak, de grande resistência
- Compatível com cabos coaxiais de diâmetro de cobertura Ø 5...6,9mm

### Descubra

#### Tomadas Televes: Fixação automática

Uma tomada de classe A com muitas vantagens:

- O contacto do vivo é feito de forma automática, apenas com a inserção do mesmo
- Admite diâmetros do vivo entre 0,65 a 1,2mm e diâmetros exteriores do cabo de 5 a 6,9mm
- Guia cónico, tipo conector F, para facilitar a inserção do vivo
- Admite um comprimento do vivo variável (5 a 15mm) que evita os curto-circuitos entre a malha e o vivo

- Abraçadeira basculante e auto estável de abertura total
- Abraçadeira com 3 filas dentadas de 9mm para uma perfeita fixação do cabo coaxial
- Circuito impresso perfurado para adaptação a vários tipos de parafusos de fixação dos embelezadores
- Acabamento cuidado para evitar acidentes
- Isolamento Classe A

Gama de produto com várias marcações no próprio chassis:

- Marcação CE
- Referência numérica e lógica
- Indicação de entradas e saídas
- Dimensão aconselhada do cabo coaxial descarnado

## Especificações técnicas

##		##			
Número de conectores		2			
Conector R		"CEI" fêmea			
Conector TV		"CEI" macho			
##		Sim			
Bandas			FM	TV	
Margem de frequências	MHz		87,5 ... 108	5 ... 1000	
Perdas de passagem	dB		2,5	2,5	
Atenuação: Conector R	dB		7	--	
Atenuação: Conector TV	dB		--	26	