

A Televés reserva o direito de modificar o produto

Mini-Repartidor EasyF 3D 5...2400MHz 8,5/7,5dB

Repartidor mini de 3 direcções com conexionado EasyF, para sinais de SMATV. O seu inovador tamanho ultra-reduzido permite a instalação em qualquer local, inclusivamente em caixas de passivos de dimensões reduzidas. Para além disso a miniaturização é aplicada também na electrónica que inclui e optimiza o seu comportamento eléctrico e reduz o efeito do ruído impulsivo.
Utilizado para instalação interior e para exterior sempre alojado num cofre (ref. 417801).
Fornecido em caixas de 10 uds.

Ref.543603

Art.Nr	EFV3N
EAN13	8424450165775

Destaca-se por

- Sistema de conexão EasyF: facilidade de instalação e poupança na montagem
- Fabricado em Zamak, alta blindagem
- Grande fiabilidade: Fabricação automatizada com microcomponentes de última geração

Características principais

- Perdas de passagem optimizadas
- Bom comportamento eléctrico: Redução do ruído impulsivo
- Inclui parafuso de fixação à terra
- Passagem de DC através das saídas para a entrada

Descubra

Sistema de conexão EasyF: simplicidade e poupança

O sistema EasyF trata-se de um inovador conceito de ligação do condutor central do cabo coaxial (vivo), com ligação directa no dispositivo aumentando a fiabilidade da ligação. A não utilização de conectores "F" possibilita a redução do chassis e a ligação de dois cabos coaxiais no mesmo compartimento.

- Poupança real de tempo: reduz significativamente o tempo de instalação pelo facto de não ser necessário a aplicação de conectores. Tem também a vantagem do espaço, evitando o processo de aperto dos conectores que complica quando este é reduzido
- Fiabilidade de ligação: A abraçadeira que suporta os cabos impede que este se solte
- Económico: não necessita de conectores ("F" ou "CEI") adicionais
- Optimização do espaço: as entradas e saídas são sempre do mesmo lado do dispositivo, evitando vincar os cabos coaxiais e facilitando o trabalho dentro de armários e caixas
- Montagem muito simples em apenas três passos: Requer apenas abrir e aparafusar a abraçadeira para ligar os cabos:

1. Abrir a abraçadeira

2. Inserir os cabos coaxiais previamente descarnados

3. Fechar e apertar a abraçadeira para assegurar a ligação

Mais informação acerca da fiabilidade do sistema EasyF

Com EasyF, a ligação do cabo coaxial no dispositivo realiza-se através de um sistema automático de inserção do vivo, (condutor central) por contacto, sem necessitar de soldadura.

- Durabilidade: o tempo de vida do dispositivo aumenta ao eliminar as soldas que se deterioram com o passar do tempo
- Redução do índice de avarias: geralmente provocadas por soldas frias
- Optimização do comportamento electromagnético: em altas frequências
- Compromisso com o meio ambiente: elimina-se a contaminação provocada pelo processo de soldadura e reduz-se o consumo eléctrico associado ao processo de fabrico

Especificações técnicas

Margem de frequências	MHz	5 ... 2400			
Numero de saidas		3			
Entradas/Bandas			TERR	SAT	
##	dB		8,5	7,5	
Perdas de passagem W2	dB		8,5	7,5	
Perdas de passagem W3	dB		5	4	
Rejeição entre saídas	dB		> 15	> 15	
Conectores		Tipo "EasyF"			
Tensão máxima	V	40			
Corrente máxima	mA	300			
Passagem DC		Saí.□Entr.			