



*Televes förbehåller sig rätten att ändra produkten*

## EasyF, 8-vägs fördelare 5...2400 MHz 14 dB/16 dB

8-vägsfördelare med EasyF anslutning och tillverkad för SMATV, med en kompakt design och hög teknisk prestanda.

Designad för inomhusbruk, men kan också användas utomhus med en skyddsbox (ref. 4163).

Levereras i kartong om 10 fördelare

### Ref.5489

Art.Nr

EFV8

EAN13

8424450118993

## Står Ut För

- EasyF anslutningssystem: enkel att installera, sparar tid och pengar vid monteringen
- Gjord av Zamak, hög skärningsdämpning
- Stor tillförlitlighet: automatiserad tillverkning med en ny generation av mikrokomponenter

## Huvudegenskaper

- Förbättrar genomgångsdämpningen
- Mycket bra elektriska egenskaper: reducerar impulsivt brus
- Jordskruv monterad
- DC pass från utgångar till ingång

## Upptäcka

### EasyF-anslutning: Enklare och billigare

EasyF är ett innovativt anslutningskoncept där innerledaren i koaxialkabeln är direkt ansluten till utrustningen vilket skapar en maximal tillförlitlighet. Genom sin konstruktion utan F-kontakt kan chassit göras mindre och båda kablarna kan anslutas/säkras med en skruv.

- Tidsbesparande: Att snabba på installationsmomentet är möjligt, utan behov av traditionell koaxial avslutning.

Tillika slipper man momentet att skruva på kontakter på utrustningen, vilket ofta kan vara besvärligt framför allt i trånga utrymmen

- Anslutningens tillförlitlighet: En bygel håller fast kabeln och förhindrar att den lossnar
- Sparar pengar: Inga extra kontakter behövs (varken F eller IEC)
- Sparar utrymme: ingångar och utgångar är alltid på samma sida för att undvika att koaxialkabeln ska behöva böjas och för att göra arbetet inuti skåp och vägguttag enklare
- Mycket enkel tre-steps-montering: att fästa eller lossa frontplattan är allt som behövs för att ansluta båda kablarna:

1. Lossa fördelarens frontplatta för att komma åt anslutningen

2. Stoppa dit den skalade koaxialkabeln

3. Stäng frontluckan och dra åt skruven för att säkerställa bra anslutning

## Lär mer om EasyF-systemets tillförlitlighet

Med EasyF, sker anslutning mellan koaxialkabeln och fördelaren genom ett automatiserat system för att få kontakt med både skärm och innerledare , utan lödning eller F-kontakt

- Alltid som ny: enhetens livslängd förlängs genom sin konstruktionen med EasyF
- Minskad felfrekvens: vanligtvis uppstår fel genom kall-lödningar
- Elektromagnetisk optimering: för höga frekvenser
- Vårt stora engagemang för miljön: föroreningar som orsakas av lödningsprocessen elimineras och materialåtgång minskar

## Tekniska specifikationer

|                           |     |              |      |      |  |
|---------------------------|-----|--------------|------|------|--|
| Frequency range           | MHz | 5 ... 2400   |      |      |  |
| Number of outputs         |     | 8            |      |      |  |
| Inputs/Bands              |     |              | TERR | SAT  |  |
| ##                        | dB  |              | 14   | 14   |  |
| Through losses W2         | dB  |              | 14   | 14   |  |
| Through losses W3         | dB  |              | 16   | 16   |  |
| Through losses W4         | dB  |              | 16   | 16   |  |
| Through losses W5         | dB  |              | 14   | 14   |  |
| Through losses W6         | dB  |              | 14   | 14   |  |
| Through losses W7         | dB  |              | 15   | 14   |  |
| Through losses W8         | dB  |              | 15   | 14   |  |
| Rejection between outputs | dB  |              | > 28 | > 28 |  |
| Connectors                |     | "EasyF" type |      |      |  |
| Voltage max.              | V   | 40           |      |      |  |
| Max. current              | mA  | 300          |      |      |  |
| DC pass                   |     | Out□In       |      |      |  |