



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Conector de roscar "F", con junta tórica Cables: T100plus, T100, CXT-1

Conector F con sistema de montaje mediante roscado. Incluye junta tórica.

Ref.417101	Método de suministro: Caja plástica (100 uds)
Ref. lógica	FST70D
EAN13	8424450166154
Ref.417102	Método de suministro: Caja plástica (50 uds)
Ref. lógica	FST70D50
EAN13	8424450190081
Ref.4317	Método de suministro: Blister (2 uds)
Ref. lógica	
EAN13	8424450043172

Características principales

- Formato recto
- Instalación sin necesidad de herramientas

Especificaciones técnicas

Tipo de conector		F
Método de montaje del conector		Roscado
Compatibilidad con cables coaxiales		RG-6
Margen de frecuencia	MHz	3 ... 3000
Impedancia nominal	Ω	75
Pérdidas de inserción (0,3-1000MHz)	dB	0,12
Pérdidas de inserción (1000-2150MHz)	dB	0,16
Pérdidas de inserción (2150-3000MHz)	dB	0,2