



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Derivador F 2D 5...1220MHz 8dB (DOCSIS 3.1)

Derivador de 2 derivaciones y conectores F, para señales de SCATV. Es de instalación interior, pero también es apto para exterior siempre dentro de un cofre (ref. 4163).

Compatible con DOCSIS 3.1.

Ref.456103

Ref. lógica

AZ28D

EAN13

8424450193013

Características principales

- Conectores F
- Mejora de las pérdidas de paso
- Buen apantallamiento
- Incluye tornillo de puesta a tierra
- Paso de DC bidireccional entre la entrada y la salida de paso

Especificaciones técnicas

Margen de frecuencia	MHz	5 ... 1220	
Número de salidas		2	
Pérdidas de paso	dB	3,5	
Pérdidas de derivación	dB	8	
Rechazo entre derivación	dB	> 20	
Conectores		Tipo "F"	
Corriente máx.	A	1	
Paso DC		Entr. □ Sal.	