



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Toma terminal 2 conectores: FM/TV-SAT (planta 1)

Toma terminal con dos conectores CEI. El de la izquierda es un CEI macho para FM (radio) y TV terrestre, y el de la derecha es un CEI hembra para TV satélite (FI).

Ref.5229 Diseño de la toma: Con garras y parte inferior cerrada

Ref. lógica

EAN13

8424450052297

Destaca por

- Fabricación automatizada en línea robotizada
- Apantallamiento elevado
- Gran aislamiento entre salidas

Características principales

- Fabricada en Zamak, de gran resistencia
- Paso de DC desde el conector SAT hacia la entrada
- Compatibles con cables coaxiales de diámetro de cubierta Ø 5...6,9mm

Descubre

Tomas Televes: Fijación sin tornillo

Una toma de clase A llena de ventajas:

- El vivo se conecta por simple empuje, no hay que apretar ningún tornillo, pero con una fuerza de sujeción equivalente
- Soporta diámetros del vivo entre 0,65 a 1,2mm y diámetros exteriores del cable de 5 a 6,9mm
- Guía cónica, tipo conector "F" para introducir de forma fácil el vivo

- Margen amplio en la longitud del vivo (5 a 15mm) que dificulta los cortes entre vivo y malla
- Abrazadera basculante y autoestable de abertura total
- La abrazadera consta de 3 filas dentadas en 9mm para una perfecta sujeción de la malla
- Perforación del circuito impreso para compatibilizar el tornillo de fijación de los embellecedores
- Bordes redondeados para evitar cortes
- Apantallamientos Clase A

Además, esta gama de producto lleva varios grabados sobre el chasis:

- Marcado CE
- Referencia numérica y lógica
- Indicaciones de entradas y salidas
- Dimensiones del pelado del cable

Especificaciones técnicas

Método de anclaje		Sin tornillos
Número de conectores		2
Conector R/TV		"CEI" macho
Conector SAT		"CEI" hembra
Salida de paso		No
Bandas		TV SAT
Margen de frecuencia	MHz	5 ... 862 950 ... 2400
Rechazo entre salidas	dB	> 10 > 20
Atenuación: Conector R/TV	dB	4 --
Atenuación: Conector SAT	dB	-- 5
Paso DC		SAT↔Entr.
Corriente máx.	mA	350