

Televés se reserva el derecho de modificar el producto

Toma terminal multimedia 3 conectores: FM-TV-SAT/DATA

Toma terminal con tres conectores. En la parte izquierda inferior un CEI macho para TV terrestre, en la inferior derecha un CEI hembra para FM (radio) y en la superior centrado un conector F para TV satélite (FI) y datos multimedia.
Especialmente diseñada para operadores, es compatible con DOCSIS 3.1.

Ref.5250		
	Ref. lógica	
	EAN13	8424450134825

Destaca por

- Fabricación automatizada en línea robotizada
- Apantallamiento elevado
- Gran aislamiento entre salidas

Características principales

- Fabricada en Zamak, de gran resistencia
- Paso de DC desde el conector SAT hacia la entrada
- Compatibles con cables coaxiales de diámetro de cubierta Ø 5...6,9mm

Descubre

Tomas Televés: Fijación sin tornillo

Una toma de clase A llena de ventajas:

- El vivo se conecta por simple empuje, no hay que apretar ningún tornillo, pero con una fuerza de sujeción

equivalente

- Soporta diámetros del vivo entre 0,65 a 1,2mm y diámetros exteriores del cable de 5 a 6,9mm
- Guía cónica, tipo conector "F" para introducir de forma fácil el vivo
- Margen amplio en la longitud del vivo (5 a 15mm) que dificulta los cortos entre vivo y malla
- Abrazadera basculante y autoestable de abertura total
- La abrazadera consta de 3 filas dentadas en 9mm para una perfecta sujeción de la malla
- Perforación del circuito impreso para compatibilizar el tornillo de fijación de los embellecedores
- Bordes redondeados para evitar cortes
- Apantallamientos Clase A

Además, esta gama de producto lleva varios grabados sobre el chasis:

- Marcado CE
- Referencia numérica y lógica
- Indicaciones de entradas y salidas
- Dimensiones del pelado del cable

Especificaciones técnicas

Método de anclaje		Sin tornillos
Número de conectores		3
Conector R		"CEI" hembra
Conector TV		"CEI" macho
Conector SAT/DATA		"F" hembra
Salida de paso		No
Bandas		FM | TV | DATA
Margen de frecuencia	MHz	87 ... 108 | 125 ... 862 | 5 ... 2150
Rechazo entre salidas	dB	> 25 | > 30 | > 20
Atenuación: Conector R	dB	10 | -- | --
Atenuación: Conector TV	dB	-- | 5 | --
Atenuación: Conector DATA	dB	-- | -- | 6,5
Paso DC		SAT Entr.
Corriente máx.	mA	350