


*Televés se reserva el derecho de modificar el producto*

# NevoSwitch 5 entradas - 16 salidas

## Cuando la calidad sí importa

Multiswitch de 5 entradas (una terrestre y las cuatro polaridades de un satélite) y 16 salidas de usuario, cascadable, con un potenciómetro de 12dB por salida de usuario.
Mediante un simple switch, se puede utilizar como terminal (topología en estrella) o cascada.

**Ref.714505**

| | |
|---|---|
| **Ref. lógica** | MS516C |
| **EAN13** | 8424450172827 |

## Destaca por


- Potenciómetro (12dB) en cada salida de usuario para optimizar el nivel de manera individual
- Interruptor para alimentar previos terrestres o dejar pasar la corriente
- Alimentables directamente desde el receptor satélite sin necesidad de fuente de alimentación*
- Alimentación remota a través de VL
- Paso de corriente entre todas las entradas y cascadas
- Terrestre activa
- Diseño, calidad y fabricación europea


## Características principales


- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Modo ECO disponible
- Interruptor para cambiar su uso entre cascada y terminal
- Alimentación a 12V
- Consumo reducido


## Notas de aplicación

(Haga clic para ver la imagen)




OFFSET LNB QUATTRO
Amplifier
SAT STB
PSU


* In this configuration, there should be at least one active STB to power the LNB.
SAT STB*

## Especificaciones técnicas

| | | |
|---|---|---|
| **Número de entradas** | | 5 |
| **Número de salidas en cascada** | | 5 |
| **Número de salidas de usuario** | | 16 |
| **Margen de frecuencia TERR.** | MHz | 47 ... 862 |
| **Margen de frecuencia SAT.** | MHz | 950 ... 2400 |
| **Nivel de entrada TERR.** | dBµV | 92 |
| **Nivel de entrada SAT.** | dBµV | 105 |
| **Pérdidas de paso TERR.** | dB | 4 |
| **Pérdidas de paso SAT.** | dB | 3 ... 8 |
| **Pérdidas de derivación 1...8 TERR.** | dB | 2 |
| **Pérdidas de derivación 1...8 SAT.** | dB | 1 |
| **Pérdidas de derivación 9...16 TERR.** | dB | 4 |
| **Pérdidas de derivación 9...16 SAT.** | dB | 2 |
| **Margen de regulación de derivación** | dB | 0 ... 12 |
| **Aislamiento H/V** | dB | > 30 |
| **Aislamiento usuarios** | dB | > 25 |
| **Tensión de alimentación** | Vdc | 12 |
| **Corriente máx. (PSU)** | mA | 105 |
| **Corriente máx. (STB)** | mA | 35 |
| **Temperatura de funcionamiento** | °C | -5 ... 45 |
| **Índice de protección** | | 20 |