



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Filtro diplexor CoaxData Frecuencias: 2...68 - 87...2150MHz

El filtro diplexor permite eliminar el ruido en el canal de retorno proveniente de la cabecera y aumentar el rendimiento de los datos en la red coaxial. El filtrado paso bajo es de 2...68MHz, y el paso alto de 87...2150MHz.

Ref.769220

Ref. lógica

EKA568F

EAN13

8424450167205

Características principales

- Conectores "F"
- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak
- Instalación interior o exterior (con el cofre ref. 4163)

Especificaciones técnicas

Número de entradas		2		
Número de salidas		1		
Conectores		"F" hembra		
Filtro de paso		Bajo	Alto	
Banda de paso	MHz	2 ... 68	87 ... 2150	
Pérdidas de inserción	dB	< 1	< 1	
Rechazo	dB	> 55	> 40	
Impedancia	Ω	75		
Índice de protección (IP)		20		
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45		