

Televés se réserve le droit à tout moment de modifier le produit

Amplificateur Multibande MiniKom F de ligne 1 entrée:

Station d'amplification de ligne (1 entrée/1 sortie) pour systèmes SMATV/CATV. mplification séparée pour garantir l'absence d'intermodulation entre les bandes, et atténuateurs indépendants par bande (terrestre et satellite).

Réf.531710

Art.Nr	NV3038
EAN13	8424450188385

Vous aimerez

- Amplification séparée qui améliore le niveau de sortie sans provoquer d'interférences entre les bandes
- Contrôle d'atténuation et d'égalisation BIS pour chaque entrée
- Contrôle d'atténuation et d'égalisation MATV
- Chassis à blindage élevé, fabriqué en Zamak

Principales caractéristiques

- Connecteurs F
- LED témoin de signal en sortie
- Fixation murale

Caractéristiques techniques

BIS			
Bande passante		MHz	950... 2150
Gain		dB	33 - 38
Pertes de retour E-S		dB	10
Niveau de sortie	IMD3 (2ch-35dB)	dBµV	123
	IMD2 (2ch-35dB)		119
Plage de régulation du gain		dB	0 - 20
Egalisateur d'entrée		dB	0 - 15
Facteur de bruit		dB	10
MATV			
Bande passante		MHz	47 - 862
Gain		dB	35
Pertes de retour E-S		dB	10
Facteur de bruit		dB	5
Niveau de sortie	DIN45004B	dBµV	120
	IMD3 (2ch-60dB)		127
	IMD2 (2ch-60dB)		-
	CTB,CSO,XMOD (42ch-60dB)		104
Plage de régulation du gain		dB	0 - 20
Egalisateur d'entrée		dB	0 - 20
Voie Retour			
Bande passante		MHz	5 - 30
Atténuation		dB	5
Pertes de retour E-S		dB	12
General			
Tension secteur		V~	220 - 230
Courant max.		mA	85
Consommation totale AC		W	7
Indice de protection		IP	20
Temp.de fonctionnement		ºC	-5 ... +45