


*Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu*

# NevoSwitch 5 wejść - 12 wyjść z pasywną TV naziemną

## Kiedy jakość ma znaczenie

5-wejściowy multiswitch (jedno wejście naziemne oraz cztery polaryzacje satelitarne) z 12 wyjściami użytkownika.
Instalacja w topologii gwiazdy lub kaskady (ustawienie za pomocą przełącznika).

**Nr.Kat.714304**

| | |
|---|---|
| **Nr.Art** | MS512CP |
| **EAN13** | 8424450177112 |

## Cechy wyróżniające

- Pasywne wejście naziemne: kompatybilność z rozwiązaniami wymagającymi kanału zwrotnego (np. CoaxData)
- Przełącznik do zasilania przedwzmacniaczy naziemnych lub do przejścia zasilania
- Zasilanie bezpośrednio z odbiornika satelitarnego (bez potrzeby stosowania oddzielnego zasilacza)
- Pasywne pasmo naziemne
- Wysoka jakość: wyprodukowane w Europie

## Ogólna charakterystyka

- Kompaktowy format
- Obudowa wykonana z odlewu (zamak)
- Identyfikacja (kolory) na wejściu i wyjściu
- Dostępny tryb ECO
- Przełącznik do zmiany trybu działania (kaskadowy lub końcowy)
- Zasilanie 12V

- Mały pobór prądu

## Specyfikacje techniczne

| | | |
|---|---|---|
| **Liczba wejść** | | 5 |
| **Liczba wyjść kaskadowych** | | 5 |
| **Liczba wyjść użytkownika** | | 12 |
| **Zakres częstotliwości TERR.** | MHz | 47 ... 862 |
| **Zakres częstotliwości SAT.** | MHz | 950 ... 2400 |
| **Poziom wejściowy TERR.** | dBµV | 92 |
| **Poziom wejściowy SAT.** | dBµV | 105 |
| **Straty przejścia TERR.** | dB | 4 |
| **Straty przejścia SAT.** | dB | 3 ... 8 |
| **Straty odgałęzienia 1...8 TERR.** | dB | 26 |
| **Straty odgałęzienia 1...8 SAT.** | dB | 1 |
| **Straty odgałęzienia 9...16 TERR.** | dB | 28 |
| **Straty odgałęzienia 9...16 SAT.** | dB | 2 |
| **Izolacja H/V** | dB | > 30 |
| **Izolacja użytkownika** | dB | > 25 |
| **Napięcie zasilania** | Vdc | 12 |
| **Maks. prad (PSU)** | mA | 10 |
| **Maks. prad (STB)** | mA | 35 |
| **Temperatura pracy** | °C | -5 ... 45 |
| **Indeks ochronny** | | 20 |