

Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu

NevoSwitch 17 wejść - 8 wyjść

Kiedy jakość ma znaczenie

17-wejściowy multiswitch (1 wejście naziemne oraz 16 wejść dla trzech satelitów, z czterema polaryzacjami każdy) z 8 wyjściami użytkownika.
Instalacja w topologii gwiazdy lub kaskady (ustawienie za pomocą przełącznika).

Nr.Kat.714801

Nr.Art	MS178C
EAN13	8424450173237

Cechy wyróżniające

- Przełącznik Low Gain (LG) / High Gain (HG) 10dB do tłumienia sygnału na wejściu satelitarnym dla każdej grupy 8 użytkowników
- Zasilanie zdalne poprzez VL
- Przejście zasilania pomiędzy wszystkimi wejściami i kaskadami
- Kompatybilny z aplikacjami z kanałem zwrotnym
- Wysoka jakość: wyprodukowane w Europie

Ogólna charakterystyka

- Kompaktowy format
- Obudowa wykonana z odlewu (zamak)
- Identyfikacja (kolory) na wejściu i wyjściu
- Dostępny tryb ECO
- Przełącznik do zmiany trybu działania (kaskadowy lub końcowy)
- Zasilanie 12V
- Mały pobór prądu

Specyfikacje techniczne

Liczba wejść		17
Liczba wyjść kaskadowych		17
Liczba wyjść użytkownika		8
Zakres częstotliwości TERR.	MHz	88 ... 862
Zakres częstotliwości SAT.	MHz	950 ... 2400
Poziom wejściowy TERR.	dBµV	90
Poziom wejściowy SAT.	dBµV	112
Straty przejścia TERR.	dB	2
Straty przejścia SAT.	dB	2 ... 5
Straty odgałęzienia 1...8 TERR.	dB	4
Straty odgałęzienia 1...8 SAT.	dB	3
Izolacja H/V	dB	> 30
Izolacja użytkownika	dB	> 25
Napięcie zasilania	Vdc	12
Maks. prad (PSU - LG)	mA	45
Maks. prad (PSU - HG)	mA	90
Maks. prad (STB)	mA	40
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45
Indeks ochronny		20