



A Televes reserva o direito de modificar o produto

Filtro diplexor CoaxData Frequências: 2...68 - 87...2150MHz

O filtro diplexor permite eliminar o ruído no canal de retorno proveniente da cabeça de rede e aumentar o rendimento dos dados na rede coaxial. O filtro passa baixo é dos 2...68MHz, e o passa alto dos 87...2150MHz.

Ref.769220

Art.Nr

EKA568F

EAN13

8424450167205

Características principais

- Conectores "F"
- Chassis de alta blindagem, fabricado em Zamak
- Instalação interior ou exterior (com a caixa ref. 4163)

Especificações técnicas

Numero de entradas		2
Numero de saidas		1
Conectores		"F" fêmea
Filtro de passagem		Baixo Alto
Passa-banda	MHz	2 ... 68 87 ... 2150
Perdas inserção	dB	< 1 < 1
Rejeição	dB	> 55 > 40
Impedância	Ω	75
Índice de protecção (IP)		20
Temperatura de trabalho	°C	-5 ... 45