



Televes оставляет за собой право изменять продукт

NevoSwitch 5 входов QUAD - 6 ВЫХОДОВ

Когда важно качество

Мультисвич на 5 входов (один эфирный и четыре спутниковых) и 6 пользовательских выходов, каскадируемый и QUAD-совместимый. Встроенный переключатель позволяет переключать его в оконечный (схема "звезда") или проходной режим.

Мод. 714402

Art.Nr	MS56NCQ
EAN13	8424450172858

Отличается

- Блок питания 12В в комплекте
- Совместимость с любым LNB, включая QUAD LNB, благодаря возможной генерации тона 22 кГц
- Переключатель для подачи питания на предусилители или для прохода тока
- Блок питания 12В в комплекте
- Удаленное питание через линию VL
- Проход тока по входам
- Активный эфирный тракт
- Европейские дизайн, качество и производство

Основные характеристики

- Очень компактный
- Сделано из сплава ZAMAK
- Цветная маркировка входов и выходов
- Наличие режима ECO
- Переключатель режима: проходной/оконечный
- Питание 12 В
- Пониженное потребление

Технические характеристики

Но входов		5
Количество каскадных выходов		5
Количество выходов пользователей		6
Частотный диапазон TERR.	MHz	47 ... 862
Частотный диапазон ПЧ	MHz	950 ... 2400
Входной уровень TERR.	dBμV	92
Входной уровень ПЧ	dBμV	105
Проходные потери TERR.	dB	2
Проходные потери ПЧ	dB	1,5 ... 4
Потери ответвления 1...8 TERR.	dB	2
Потери ответвления 1...8 ПЧ	dB	1
Развязка Н/V	dB	> 30
Развязка пользователя	dB	> 25
Напряжение питания	Vdc	12
Макс. потребление (PSU)	mA	40
Макс. потребление (STB)	mA	35
Рабочая температура	°C	-5 ... 45
Индекс защиты		20