



Televes оставляет за собой право изменять продукт

NevoSwitch 17 входов - 16 ВЫХОДОВ

Когда важно качество

Мультисвич 17 входов (один эфирный и шестнадцать спутниковых) и 16 пользовательских выходов.

Встроенный переключатель позволяет переключать его в оконечный (схема "звезда") или проходной режим.

Мод. 714803

Art.Nr

MS1716C

EAN13

8424450173251

Отличается

- Переключатель 10 дБ "Низкое усиление" (LG) / "Высокое усиление" (HG) для ослабления входного спутникового сигнала для каждой группы из 8 пользователей
- Удаленное питание через линию VL
- Проход тока между всеми входами и каскадами
- Совместимость с обратным каналом
- Европейские дизайн, качество и производство

Основные характеристики

- Очень компактный
- Сделано из сплава ZAMAK
- Цветная маркировка входов и выходов
- Наличие режима ECO
- Переключатель режима: проходной/оконечный
- Питание 12 В
- Пониженное потребление

Технические характеристики

Но входов		17
Количество каскадных выходов		17
Количество выходов пользователей		16
Частотный диапазон TERR.	MHz	88 ... 862
Частотный диапазон ПЧ	MHz	950 ... 2400
Входной уровень TERR.	dBμV	90
Входной уровень ПЧ	dBμV	112
Проходные потери TERR.	dB	4
Проходные потери ПЧ	dB	3,5 ... 10
Потери ответвления 1...8 TERR.	dB	4
Потери ответвления 1...8 ПЧ	dB	3
Потери ответвления 9...16 TERR.	dB	6
Потери ответвления 9...16 ПЧ	dB	6
Развязка Н/V	dB	> 30
Развязка пользователя	dB	> 25
Напряжение питания	Vdc	12
Макс. потребление (PSU - LG)	mA	90
Макс. потребление (PSU - HG)	mA	170
Макс. потребление (STB)	mA	40
Рабочая температура	°C	-5 ... 45
Индекс защиты		20