



Televes förbehåller sig rätten att ändra produkten

CoaxData diplexfilter Frekvenser: 2...68 MHz - 87...2150 MHz

Diplexfiltret placeras på ingången av enhetens koaxialingång och spärrar där bort frekvenser som skulle kunna störa enheten inom sitt arbetsområde. Detta ger också en säker funktion eftersom störningar hindras komma in i systemet på returbandet 2...68 MHz; Frekvenserna mellan 87...2150 MHz passerar obehindrat.

Ref.769220

Art.Nr

EKA568F

EAN13

8424450167205

Huvudegenskaper

- F-kontakter
- Skärmningstätt chassie av Zamak
- För inomhusbruk, men kan användas även utomhus med extra hus(ref. 4163)

Tekniska specifikationer

Number of inputs		2
Number of outputs		1
Connectors		"F" female
Pass filter		Low High
Pass band	MHz	2 ... 68 87 ... 2150
Insertion losses	dB	< 1 < 1
Rejection	dB	> 55 > 40
Impedance	Ω	75
Protection index (IP)		20
Operating temperature	°C	-5 ... 45