



*Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate*

## Miscelatore di segnale terrestre e satellite 2 ingressi: MATV-IF

Miscelatore da 2 ingressi per combinare un segnale terrestre e un segnale satellitare nella stessa linea di discesa.

E' possibile utilizzarlo come filtro GSM grazie al suo elevato taglio TV-SAT

**Art.745210**

|       |               |
|-------|---------------|
| ID.NR | ESW101LTE     |
| EAN13 | 8424450178027 |

### Distingui per

- Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak
- Passaggio di corrente dall'uscita all'ingresso SAT (IF), per l'alimentazione del LNB

### Caratteristiche principali

- Installazione da interno o da esterno (con la scatola art. 4163)
- Connettori "F"

## Caratteristiche tecniche

|  |     |            |              |  |
|--|-----|------------|--------------|--|
| <b>Connettori</b>                          |     | Tipo "F"   |              |  |
| <b>Numero di ingresso</b>                  |     | 2          |              |  |
| <b>Numero di uscite</b>                    |     | 1          |              |  |
| <b>Intervallo di frequenze</b>             | MHz | 47 ... 790 | 950 ... 2400 |  |
| <b>Attenuazione IN (TERR) -&gt; OUT</b>    | dB  | 1,5        | > 30         |  |
| <b>Attenuazione IN (TERR) -&gt; OUT A</b>  | dB  | 1,5        | > 30         |  |
| <b>Attenuazione IN (TERR) -&gt; OUT B</b>  | dB  | 1,5        | > 30         |  |
| <b>Attenuazione IN (SAT) -&gt; OUT</b>     | dB  | > 30       | 1,8          |  |
| <b>Attenuazione IN (SAT A) -&gt; OUT A</b> | dB  | > 30       | 1,8          |  |
| <b>Attenuazione IN (SAT B) -&gt; OUT B</b> | dB  | > 30       | 1,8          |  |
| <b>Perdite di ritorno (typ.)</b>           | dB  | > 10       | > 10         |  |
| <b>Temperatura di funzionamento</b>        | °C  | -5 ... 45  |              |  |
| <b>Indice di protezione (IP)</b>           |     | 23         |              |  |