



A Televes reserva o direito de modificar o produto

Amplificador de linha para satélite Passagem de terrestre

Amplificador de linha de uma entrada terrestre e satélite. Proporciona uma saída com a banda satélite amplificada e poucas perdas em terrestre.

Uma entrada e uma saída, com passagem de DC (de a saída à entrada) máxima de 0,5A.

Ref.7485

Art.Nr

VST20

EAN13

8424450074855

Destaca-se por

- Ganho em satélite: 22dB, com alto nível de saída
- Baixas perdas de passagem em terrestre: -2,5dB
- Chassis de alto blindagem, fabricado em Zamak
- Baixa figura de ruído
- Passagem de corrente entre a saída e a entrada

Características principais

- Conectores F
- Instalação interior ou exterior (com o cofre ref. 4163)
- Passagem de corrente entre a saída e a entrada

Especificações técnicas

Numero de entradas		1			
Numero de saidas		1			
Bandas		VHF	UHF	SAT	
Margem de frequências	MHz	47 ... 230	470 ... 862	950 ... 2150	
Ganho	dB	--	--	20	
Perdas de passagem	dB		2,5	2,5	--
Nível de saída DIN VDE0855/12	dB μ V	--	--	112,5	
Figura de ruído	dB	--	--	5,5	
Alimentação	Vdc	12 ... 18			
Consumo máximo	mA	60			
Passagem DC		SAT□Entr.			
Passagem de corrente máxima	mA	500			