



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Amplificador de línea para satélite Paso de terrestre

Amplificador de línea de una entrada terrestre y satélite. Proporciona una salida con la banda satélite amplificada y bajas pérdidas en terrestre.

Una entrada y una salida, con paso de DC (de la salida a la entrada) máxima de 0,5A.

Ref.7485

Ref. lógica	VST20
EAN13	8424450074855

Destaca por

- Ganancia en satélite: 22dB, con alto nivel de salida
- Bajas pérdidas de paso en terrestre: -2,5dB
- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak
- Baja figura de ruido
- Paso de corriente entre la salida y la entrada

Características principales

- Conectores F
- Instalación interior o exterior (con el cofre ref. 4163)
- Paso de corriente entre la salida y la entrada

Especificaciones técnicas

Número de entradas		1			
Número de salidas		1			
Bandas		VHF	UHF	SAT	
Margen de frecuencia	MHz	47 ... 230	470 ... 862	950 ... 2150	
Ganancia	dB	--	--	20	
Pérdidas de paso	dB		2,5	2,5	--
Nivel de salida DIN VDE0855/12	dB μ V	--	--	112,5	
Figura de ruido	dB	--	--	5,5	
Tensión de alimentación	Vdc	12 ... 18			
Consumo de corriente	mA	60			
Paso DC		SAT \square Entr.			
Paso de corriente máx.	mA	500			