



Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren

## NevoSwitch Verstärker 17-fach (Terr 27 dB/ SAT31 dB)

NevoSwitch Verstärker mit 17 Eingängen (1 x Terrestrik und 16x SAT) zur Verstärkung der Signale, so dass die Teilnehmerzahl erhöht werden kann, bei gleichbleibend gutem Signal. Verstärkung im terr. Bereich 27 dB und im SAT-Bereich 31 dB. Rückkanaltauglich für CoaxData-Systeme da passive Terrestrik.

Art.Nr MS1727VGQ

Ref.Nr 714809

EAN13 8424450173527

### Highlights

- Hoher Ausgangspegel
- Schalter zum aktivieren oder deaktivieren der Spannungsversorgung von terrestrischen Mastverstärkern (VDC or OFF)
- Pegelsteller (20 dB) und Entzerrer (12 dB) individuell anpassbar
- Spannungsversorgung über VL Eingang/Ausgang

### Merkmale

- Sehr kompakte Bauform
- Gussgehäuse bei Televes entwickelt und hergestellt
- Eingänge und Durchschleifausgänge farblich markiert
- 12 V Netzteil
- Geringer Stromverbrauch, dadurch ökonomischer Betrieb

## Technische Spezifikationen

Eingänge-Anzahl		17
Ausgänge-Anzahl		17
Frequenzband		TERR SAT
Frequenzbereich	MHz	88 ... 862 950 ... 2400
Ausgangsspannung	dB $\mu$ V	112 119
Verstärkung	dB	27 30
Verstärkungsanpassung	dB	0 ... 20
Schräglagenanpassung	dB	0 ... 12
Entkopplung	dB	> 30
Spannungsversorgung	Vdc	12 ... 18
Max. Stromaufnahme (@12V)	mA	1500
Max. Stromaufnahme (@18V)	mA	950
Max. Stromverbrauch	W	18
Betriebstemperatur	°C	-5 ... 45
Schutzindex (IP)		20