



*Televes se reserva el derecho de modificar el producto*

## Repartidor F 8D

5...2400MHz 12/15dB

Repartidor de 8 direcciones y conectores F, para señales de SMATV.  
Instalación en interior.

Ref.7406

Ref. lógica

SAV819F

EAN13

8424450074060

### Características principales

- Conectores F
- Mejora de las pérdidas de paso
- Buen apantallamiento
- Incluye tornillo de puesta a tierra
- Paso de DC desde las salidas hacia la entrada

## Especificaciones técnicas

Margen de frecuencias	MHz	5-2400	
		5-862	950-2400
Número de salidas		8	
Pérdidas de paso	dB	12	15
Rechazo entre salidas		>18	
Paso de DC (máx.)	A	1 (Sal.□Entr.)	