



*Televes se reserva el derecho de modificar el producto*

## Modulador VHF/UHF

Generación de un canal analógico a medida

Modulador doméstico de audio/vídeo que genera un canal analógico en cualquier banda de MATV.

<b>Ref.5858</b>	Norma PAL B/G (Clavija EU)
<b>Ref. lógica</b>	VM5858
<b>EAN13</b>	8424450139806

### Destaca por

- Incorpora display (LCD) para la indicación de canal
- Fabricación completamente robotizada
- Dispone de regulación de ganancia para adecuar su nivel al resto de canales de la instalación
- Incorpora fuente de alimentación conmutada que optimiza su eficiencia energética

### Características principales

- Su diseño está basado en el empleo de microcomponentes de última generación que permiten disminuir el tamaño de los dispositivos así como su consumo eléctrico
- El lazo de RF es compatible con instalaciones SMATV y permite el paso de corriente para la alimentación de un LNB
- Permite ajustar la diferencia entre portadoras mediante la regulación del nivel de audio
- Genera una señal de test para facilitar la sintonización del canal generado

## Especificaciones técnicas

Modulador		
<b>Norma</b>		PAL B/G
<b>Banda</b>		S (S01-S14, S19) BIII (Ch. 5-12) Hyperband (S20-S29) VHF: E, F, G (74, 75, 76) UHF (Ch. 21-69)
<b>Nivel salida (tip.)</b>	dB $\mu$ V	90
<b>Margen regulación</b>	dB	>15
<b>Video</b>	Vpp	1 (s/75ohm)
<b>Audio</b>	Hz	50 - 15000
Lazo RF		
<b>Banda</b>	MHz	5-2400
<b>Pérdidas paso</b>	dB	< 2
<b>Paso alimentación</b>	mA	300 max.
General		
<b>Alimentación</b>	V~	196 - 264
<b>Consumo</b>	W	2,5
<b>Temp. funcionamiento</b>	°C	-5 ... +45