



Televes se réserve le droit à tout moment de modifier le produit

Amplificateur NevoSwitch 17 entrées 27/31dB

Amplificateur NevoSwitch 17 entrées (une terrestre et toutes les polarités de 4 satellites) qui permet d'augmenter le nombre d'utilisateurs de l'installation en optimisant le signal qui leur est destiné. Amplification de 27dB approx. en terrestre et 31dB en satellite. Voie Retour (passive).

Réf.714809

Art.Nr

MS1727VGQ

EAN13

8424450173527

Vous aimerez

- Niveau de sortie élevé
- Interrupteur d'alimentation de préamplificateurs terrestres (VDC) ou OFF
- Réglage individualisé du gain (20dB) et de la pente (12dB)
- L'alimentation se fait par l'entrée / sortie VL

Principales caractéristiques

- Très compacte
- Fabriqué en zamak
- Identification des couleurs en entrées et sorties
- Alimentation 12V
- Consommation réduite

Caractéristiques techniques

Nombre d'entrées		17
Nombre de sorties		17
Bandes		TERR SAT
Bande passante	MHz	88 ... 862 950 ... 2400
Niveau de sortie	dB μ V	112 119
Gain	dB	27 30
Regulation du signal	dB	0 ... 20
Réplage de pente	dB	0 ... 12
Isolation	dB	> 30
Tension d'alimentation	Vdc	12 ... 18
Consommation de courant max. (@12V)	mA	1500
Consommation de courant max. (@18V)	mA	950
Consommation puissance max.	W	18
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45
Indice de protection (IP)		20