



Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu

Antena Yagi Edge MIX

14 elementów

12-elementowa antena Yagi Edge do odbioru UHF. Składa się z reflektorów z krawędziami zabezpieczonymi tworzywem sztucznym ABS oraz dipola podwójne V. Ponadto, antena wyposażona jest w dipol i specjalne reflektory do odbioru pasma BIII.

Możliwa instalacja w polaryzacji poziomej i pionowej. Antena wyposażona jest w dwa zestawy elementów do dipola, co pozwala na ustawienie BIII w obu polaryzacjach.

Nr.Kat.111840	Opakowanie zbiorcze (15 szt)
Nr.Art	FSA345/15
EAN13	8424450190111
Nr.Kat.111842	Opakowanie pojedyncze
Nr.Art	FSA345
EAN13	8424450190104

Dowiedz się więcej

- Wykonanie z aluminium (nierdzewne) oraz tworzywa ABS gwarantuje długą żywotność i odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
- System mocowania wykonany z odlewu Zamak zapewnia wytrzymałe i stabilne przytwierdzenie do masztu
- Zaprojektowane i wyprodukowane w Europie przy zachowaniu ścisłej kontroli jakości
- Wyposażone w symetryzator w puszcze połączeniowej dla dopasowania impedancji

Specyfikacje techniczne

Pasma			BIII	UHF	
Zakres częstotliwości	MHz		174 ... 230	470 ... 790	
Kanały			5 ... 12	21 ... 60	
Zysk	dBi		2	10	
Współczynnik P/T	dB		--	> 18	
Obciążenie wiatrem (@130Km/h)	N		38,4		
Obciążenie wiatrem (@150Km/h)	N		52,8		