



Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu

NevoSwitch 5 wejść - 8 wyjść z pasywną TV naziemną

Kiedy jakość ma znaczenie

5-wejściowy multiswitch (jedno wejście naziemne oraz cztery polaryzacje satelitarne) z 8 wyjściami użytkownika.

Instalacja w topologii gwiazdy lub kaskady (ustawienie za pomocą przełącznika).

Nr.Kat.714303

Nr.Art

MS58CP

EAN13

8424450177136

Cechy wyróżniające

- Pasywne wejście naziemne: kompatybilność z rozwiązaniami wymagającymi kanału zwrotnego (np. CoaxData)
- Przełącznik do zasilania przedwzmacniaczy naziemnych lub do przejścia zasilania
- Zasilanie bezpośrednio z odbiornika satelitarnego (bez potrzeby stosowania oddzielnego zasilacza)
- Pasywne pasmo naziemne
- Wysoka jakość: wyprodukowane w Europie

Ogólna charakterystyka

- Kompaktowy format
- Obudowa wykonana z odlewu (zamek)
- Identyfikacja (kolory) na wejściu i wyjściu
- Dostępny tryb ECO
- Przełącznik do zmiany trybu działania (kaskadowy lub końcowy)
- Zasilanie 12V
- Mały pobór prądu

Specyfikacje techniczne

Liczba wejść		5
Liczba wyjść kaskadowych		5
Liczba wyjść użytkownika		8
Zakres częstotliwości TERR.	MHz	47 ... 862
Zakres częstotliwości SAT.	MHz	950 ... 2400
Poziom wejściowy TERR.	dBμV	92
Poziom wejściowy SAT.	dBμV	105
Straty przejścia TERR.	dB	2
Straty przejścia SAT.	dB	1,5 ... 4
Straty odgałęzienia 1...8 TERR.	dB	26
Straty odgałęzienia 1...8 SAT.	dB	1
Izolacja H/V	dB	> 30
Izolacja użytkownika	dB	> 25
Napięcie zasilania	Vdc	12
Maks. prąd (PSU)	mA	5
Maks. prąd (STB)	mA	35
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45
Indeks ochronny		20