



A Televes reserva o direito de modificar o produto

Amplificador NevoSwitch 17 entradas 27/31dB

Amplificador NevoSwitch de 17 entradas (uma terrestre e as quatro polaridades de quatro satélites) que permite aumentar o número de utilizadores da instalação, optimizando o sinal que recebe em cada saída. Amplificação aprox. de 27dB em terrestre e 31dB em satélite. É compatível com o canal de retorno (passivo).

Ref.714809

Art.Nr

MS1727VGQ

EAN13

8424450173527

Destaca-se por

- Elevado nível de saída
- Interruptor para alimentar pré-amplif. terrestres (VDC) ou não (OFF)
- Ajuste do ganho (20dB) e a pendente (12dB) de forma individual
- A alimentação é efectuada pela entrada/saída VL

Características principais

- Dimensões reduzidas
- Fabricado em zamak
- Identificação por cores na entrada e saída
- Alimentação a 12V
- Consumo reduzido

Especificações técnicas

Numero de entradas		17
Numero de saidas		17
Bandas		TERR SAT
Margem de frequências	MHz	88 ... 862 950 ... 2400
Nível de saída	dBµV	112 119
Ganho	dB	27 30
Margem de regulação de ganho	dB	0 ... 20
Regulação da pendente	dB	0 ... 12
Isolamento	dB	> 30
Alimentação	Vdc	12 ... 18
Consumo de corrente máxima (@12V)	mA	1500
Consumo de corrente máxima (@18V)	mA	950
Consumo potência máx.	W	18
Temperatura de trabalho	°C	-5 ... 45
Índice de protecção (IP)		20