



A Televes reserva o direito de modificar o produto

## Repartidor F 8D

5...2400MHz 12/15dB

Repartidor de 8 direcções e conectores F, para sinais de SMATV.  
Instalação em interior.

Ref.7406

Art.Nr

SAV819F

EAN13

8424450074060

### Características principais

- Conectores F
- Perdas de passagem optimizadas
- Alta blindagem
- Inclui parafuso de fixação à terra
- Passagem de DC através das saídas para a entrada

## Especificações técnicas

Margem de frequência	MHz	5-2400	
		5-862	950-2400
Número de saídas		8	
Perdas inserção		12	15
Rejeição entre saídas	dB	>18	
Corrente de passagem (máx.)	A	1 (Sai.□Entr.)	