



A Televes reserva o direito de modificar o produto

Misturador de sinal terrestre e 2 satélites 3 entradas: MATV-FI-FI

Misturador de 3 entradas para combinar um sinal terrestre com dois sinais satélite.

Ref.740710

Art.Nr

ESW201LTE

EAN13

8424450178003

Destaca-se por

- Chassis de elevada blindagem, fabricado em Zamak
- Passagem de corrente desde cada saída até cada entrada SAT (FI) respectivamente, para alimentação dos LNBS

Características principais

- Instalação interior ou exterior (com cofre ref. 4163)
- Conectores "F"

Especificações técnicas

Conectores		Tipo "F"		
Numero de entradas		3		
Numero de saidas		2		
Margem de frequências	MHz	47 ... 790	950 ... 2400	
Atenuação IN (TERR) -> OUT	dB	5,5	> 30	
Atenuação IN (TERR) -> OUT A	dB	5,5	> 30	
Atenuação IN (TERR) -> OUT B	dB	5,5	> 30	
Atenuação IN (SAT) -> OUT	dB	> 28	1	
Atenuação IN (SAT A) -> OUT A	dB	> 28	1	
Atenuação IN (SAT B) -> OUT B	dB	> 28	1	
Perdas de retorno (typ.)	dB	> 10	> 10	
Temperatura de trabalho	°C	-5 ... 45		
Índice de protecção (IP)		23		