



A Televes reserva o direito de modificar o produto

Repartidor F 6D

5...2400MHz 11/14dB

Repartidor de 6 direcções e conectores F, para sinais de SMATV.
Instalação em interior.

Ref.7441

Art.Nr	SAV616F
EAN13	8424450074411

Características principais

- Conectores F
- Perdas de passagem optimizadas
- Alta blindagem
- Inclui parafuso de fixação à terra
- Passagem de DC através das saídas para a entrada

Especificações técnicas

Numero de saídas		6	
Margem de frequências	MHz	5 ... 862	950 ... 2400
Perdas de passagem	dB	11	14
Rejeição entre saídas	dB	> 20	> 20
Corrente máxima	A	1	
Passagem DC		Saí.↔Entr.	