



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Antenna Yagi Edge MIX 14 elementi

Antenna Yagi Edge per la ricezione UHF, con struttura di 12 elementi, riflettori angolari in ABS e dipolo a doppia V. A cui si aggiungono un dipolo ed i riflettori specifici per la ricezione di BIII.

Consente l'installazione a polarità orizzontale o verticale. Inoltre, nella confezione ci sono due coppie di elementi del dipolo che permettono la configurazione della BIII anche in entrambe le polarizzazioni.

Art.111842

ID.NR	FSA345
EAN13	8424450190104

Scopri

- Costruite in alluminio (inossidabile), per una lunga durata, e in ABS per un'ottima resistenza alle intemperie
- Il sistema di fissaggio a palo è fabbricato in Zamak per garantire robustezza e stabilità e per far fronte a condizioni climatiche avverse
- Progettate e fabbricate in Europa sono sottoposte a rigidi controlli di qualità
- Incorporano il balun nella scatola di connessione per un miglior adattamento d'impedenza

Caratteristiche tecniche

Bandes			BIII	UHF	
Intervallo di frequenze	MHz		174 ... 230	470 ... 790	
Canali			5 ... 12	21 ... 60	
Guadagno	dBi		2	10	
Rapp. A/D	dB		--	> 18	
Carico del vento (@130Km/h)	N		38,4		
Carico del vento (@150Km/h)	N		52,8		